

CONVEX

DECKEN- & WANDLEUCHTE | CEILING & WALLLUMINAIRE

Aluminium Leuchtenprofil & Endkappen Pulverbeschichtet, Lichtaustritt beidseitig indirekt, mit Netzteil 220-250V

Aluminum luminaire profile & end caps powder coated, light emission indirect on both sides, with 220-250V/24V driver

LED > 50.000 Std./hrs. | EEK | EEC: F

BREITE | WIDTH 800 MM

BASIC WHITE | BASIC WHITE 2700 K *

NICHT DIMMBAR | NOT DIMMABLE

ca. 30 W (= 30 kWh/1000 h) | ca. 3180 Lm | > 90 CRI/Ra

Weiss Strukturmatt | White textured matt _____ 11-D01W-80

Schwarz Strukturmatt | Black textured matt _____ 11-D01S-80

BREITE | WIDTH 1200 MM

BASIC WHITE | BASIC WHITE 2700 K *

NICHT DIMMBAR | NOT DIMMABLE

ca. 45 W (= 45 kWh/1000 h) | ca. 4830 Lm | > 90 CRI/Ra

Weiss Strukturmatt | White textured matt _____ 11-D02W-120

Schwarz Strukturmatt | Black textured matt _____ 11-D02S-120

BREITE | WIDTH 1600 MM

BASIC WHITE | BASIC WHITE 2700 K *

NICHT DIMMBAR | NOT DIMMABLE

ca. 60 W (= 60 kWh/1000 h) | ca. 6480 Lm | > 90 CRI/Ra

Weiss Strukturmatt | White textured matt _____ 11-D03W-160

Schwarz Strukturmatt | Black textured matt _____ 11-D03S-160

EXTERN DIMMBAR | EXTERNAL DIMMABLE _____ 11-4__-___

Für Einsatz von LED-Wandeinbaudimmern - Wir empfehlen die Marke VADSBO

For use of recessed LED wall dimmers - We recommend the brand VADSBO

DIMMBAR MIT CASAMBI _____ 11-3__-___

DIMMABLE WITH CASAMBI

via Bluetooth, CASAMBI-Bauteil enthalten | via Bluetooth, CASAMBI component inclusive

COMFORT WHITE 2300 - 4000 K _____ 11-9__-___

ca. 56 W (= 56 kWh/1000 h) | ca. 4870 Lm | > 95 CRI/R

DIMMBAR MIT CASAMBI | DIMMABLE WITH CASAMBI

via Bluetooth, CASAMBI-Bauteil enthalten | via Bluetooth, CASAMBI component inclusive

VERBINDUNGSTÜCK | CONNECTION PIECE

Anstelle jeweils einer Endkappe an zwei Leuchten zur Reihenmontage


Replaces one end cap on each of two luminaires for row mounting

Weiss Strukturmatt | White textured matt _____ 11-V01W

Schwarz Strukturmatt | Black textured matt _____ 11-V01S

ARMATUR FÜR ECKENMONTAGE

FITTING FOR CORNER MOUNTING _____ 11-ZEM



34

—



92

34

—



92

LED und Netzteile in unseren Leuchten sind mit handelsüblichem Werkzeug austauschbar.
LEDs and power supply units in our luminaires can be replaced with standard tools.